

## EMERGENCY BOX



Emergency box PB-200



Emergency box HB PRO

Noodomvormers voor LED-armaturen die rechtstreeks op het lichtnet worden aangesloten. Permanent (geschakeld) of niet permanent. Voorzien van zelftest functie. Gefabriceerd volgens de Europese richtlijnen 2014/35/EU en 2014/30/EU, conform EN 60598-2-22 / EN 61347.

EMERGENCY BOX HB PRO: alleen geschikt voor armaturen met een 1-10V sturing

EMERGENCY BOX PB-200: tot 200W wisselstroom aansluitvermogen (100% output van de aangesloten toestellen in noodmodus), of tot 1400W aansluitvermogen voor armaturen met een 1-10V sturing (gedimde werking in noodmodus)

### **Technisch** *(afhankelijk van uitvoering)*

Beschermingsklasse: IP65 / IP67

Isolatieklasse: I

Input: 230V AC

Autonomie: > 1 uur

Batterij: Li-Ion

Oplaadtijd batterijen: 24 uur

### **Garantie**

3 jaar fabrieksgarantie



Productoverzicht Emergency Box